

Tekniske data

i200s AC strømtang



Nøkkelfunksjoner

- Tilbehør til skopmeter, effektmeter eller digitalt multimeter for å måle opptil 200 A AC
- Inkludert adapter for digitale multimeter
- To produktserier: 20 A og 200 A, 10 eller 100 mV / Amp ut
- Ta nøyaktige strømmålinger uten å kortslutte sikringen
- Maks leder Ø 20 mm
- CAT III 600 V sikkerhetsgodkjenning

Produktoversikt: i200s AC strømtang

Liten, praktisk AC-strømtang

Flukes strømtenger er de ideelle verktøyene til å utvide strømområdene for Flukes verktøy. Fluke i200s er en dobbeltområdes AC-strømtang på 20A og 200A med spenningsutgang via en sikkerhetsisolert BNC-kontakt. En dobbel banan-til-BNC-adapter følger med, slik at Fluke i200s kan kobles til multimeter med bananplugginngang.

Spesifikasjoner: i200s AC strømtang

Spesifikasjoner

Nominelt vekselstrømsområde		20 A
		200 A

Kontinuerlig vekselstrømsområde		0,1 A - 24 A
		0,5 A - 200 A
Maksimal ikke-destruktiv strøm		240 A
Laveste målbare strømstyrke		0,1 A
Grunnleggende nøyaktighet		1,5% +0,5 A
		(48-65 Hz)
		(% avlesning + gulvspesifikasjon)
Frekvens for brukbar respons		40 Hz - 10 kHz
Utgangsnivå(er)		100 mV/A
		10 mV/A
Sikkerhet		
Sikkerhet		CAT III, 600 V
Maksimal spenning		600 V AC
Mekaniske og generelle spesifikasjoner		
Garanti		1 år
Største lederdiameter		20 mm
Største lederstørrelse (samleskinne)		20 x 5 mm
Utgangskabellengde		2,0 m
BNC-adapter		Ja
BNC- til banan-adapter inkludert		Ja

Modeller



FLK-i200s

Fluke i200s AC Current Clamp

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2022 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
03/2022

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**